

SatFinder Openbox SF-5

Снят с производства

Производитель: [Openbox](#)

Вид ТВ-сигнала: [DVB-C](#)



Описание

На рынке доступно большое количество профессиональных приборов, которые готовы помочь в настройке спутниковой антенны. Они зачастую имеют богатый запас функций, определяют множество характеристик сигнала и даже умеют выводить изображение принимаемого канала.

Но в большинстве случаев, из всего множества функций этих мощных приборов, востребованы только самые основные - определение уровня и качества сигнала заданного транспондера, по которому выполняется настройка антенны.

Кроме того, за огромный функциональный запас этих приборов, как правило, приходится выложить достаточно круглую сумму.

Несмотря на свои габариты, прибор SF-5 имеет в своем арсенале все необходимое для быстрой и качественной установки, а также возможность дальнейшего расширения функционала.

Ввиду малого веса и размеров прибора, предусмотрен вариант крепления "на руку". Это позволяет освободить руки установщика для механической работы и одновременно видеть показания прибора. Крепление для руки позволяет удерживать не только сам прибор, а также питающий блок из 8-ми аккумуляторов типа AA.

Для подключения прибора к этому блоку, в комплекте идет специальный кабель. Кроме этого, предусмотрен вариант питания прибора через сигнальный кабель от самого ресивера. Для этого Openbox SF-5 включается в разрыв кабеля, идущего от ресивера к конвертору LNB.

Основные особенности Openbox SF-5:

- чрезвычайно легкий вес и малые габариты;
- специальное крепление "на руку";
- питание через сигнальный кабель или блок AA-аккумуляторов;
- возможность применения AA-батареек при отсутствии или разряде аккумуляторов;
- заряд аккумуляторов от сети 220В и автомобильного прикуривателя 12В;
- звуковая и визуальная индикация принимаемого сигнала;
- память на 8 спутников и 4 транспондера для каждого;
- предусмотрено подключение к компьютеру для обновления внутреннего списка транспондеров;
- простота работы и надежность.

Характеристики

- Диапазон частот – 950 МГц - 2150 МГц.
- Тип модуляции - QPSK.
- Уровень сигнала: -65 дБм ~ -25 дБм.
- Данные измерений – уровень.
- Память: 8 спутников и 32 транспондера.
- Подключение к компьютеру – RS232.
- Питание LNB - 13/18 В, макс 400 мА.
- Потребляемая мощность – 5 Вт.
- Рабочая температура: 0 - 60 °С.
- Габариты - 115 x 86 x 23 мм.
- Вес 0,1 кг.

Комплектация

- прибор Openbox SF-5;
- чехол для крепления "на руку";
- блок для 8-ми аккумуляторов типа AA (без аккумуляторов);
- адаптер для заряда от сети 220В;
- адаптер для заряда от 12В (прикуриватель автомобиля);
- питающий кабель подключения блока аккумуляторов AA к прибору;
- кабель для подключения к компьютеру для обновления списка транспондеров в памяти прибора ;
- бумажные наклейки на переднюю панель (при изменении заводского списка спутников);
- компас;
- руководство пользователя на русском языке.