Універсальний субмагістральний підсилювач Bi-Zone DA801A-R



Виробник:	Bi-Zone
Тип підсилювачів:	субмагістральні
Гарантія:	12 місяців

Нові моделі



Підсилювач Arcotel DA82xx (Rzz)
Модифікації

- # Код Найменування
- 1057376DA8238-220V
- 2057375DA8238-60V
- 3057378DA8238R65-220V
- 4057377DA8238R65-60V
- 5264657DA8232-220V
- 6264658 DA8232-60V
- 7164195DA8232R65-220V
- 8260569DA8232R65-60V

Дізнатись ціну та наявність
Виробник: Arcotel



[Будинковий підсилювач з підвищеним вихідним рівнем Arcotel HA836-220V]
Код: 162308
Дізнатись ціну та наявність
Виробник: Arcotel



[Будинковий підсилювач з підвищеним вихідним рівнем Arcotel HA836-60V]
Код: 162310
Дізнатись ціну та наявність
Виробник: Arcotel



[Будинковий підсилювач Arcotel HA836R65-220V (ПЗК=www)]
Модифікації

- # Код Найменування
- 1267491HA836R65-220V (ПЗК=20 дБ)
- 2267494HA836R65-220V (ПЗК=26 дБ)

Дізнатись ціну та наявність
Виробник: Arcotel



[Будинковий підсилювач Arcotel HA836R65-60V (ПЗК=www)]
Модифікації

- # Код Найменування
- 1267495HA836R65-60V (ПЗК=20 дБ)
- 2267496HA836R65-60V (ПЗК=26 дБ)

Дізнатись ціну та наявність
Виробник: Arcotel

Опис

Універсальний субмагістральний підсилювач Bi-Zone DA801 призначений для підсилення телевізійних сигналів в субмагістральних ділянках кабельної телевізійної мережі і магістральних ділянках невеликої довжини, а також може використовуватися в якості будинкового підсилювача з підвищеним вихідним рівнем. Підсилювач має один вхід і два виходи.

Субмагістральний підсилювач DA801A-R виконаний із вбудованим блоком живлення для підключення до мережі електроживлення змінної напруги ~198 ... 250В, а підсилювач DA801B-R живиться від джерела дистанційного живлення змінною напругою ~24 ... 65В.
В підсилювачі передбачена можливість вставки модулів зворотного каналу, а також міжкаскадного атенюатора. (Модулі зворотного каналу в комплект поставки не входять і купуються окремо).

Переваги:

- високий вихідний рівень;
- змінні модулі зворотного каналу і міжкаскадного атенюатора;
- вологозахисний литий корпус;
- активний і пасивний зворотні канали;
- вхідний і вихідні роз'єми укомплектовані перехідниками 5/8 на F.

Характеристики

Тип		**DA801A-R**	**DA801B-R**
Діапазон частот	прямий канал	47/87-862 МГц	
	зворотний канал	5-30/65 МГц	
Підсилення	прямий канал	34 дБ	
	зворотний канал RAxx-01/RPxx-01	20/-1,5 дБ *	
Нерівномірність АЧХ **		± 0,5 дБ **	
Регулювання коеф. підсилення		20 дБ	
Регулювання нахилу АЧХ типове		18 дБ	
Макс. вих. рівень IMD3=60дБ (DIN45004B)		120 дБмкВ	
Макс. вих. рівень IMD3=60дБ (EN50083-3)		114 дБмкВ	
Макс. вих. рівень IMD2=60дБ (EN50083-3)		117 дБмкВ	

Вхідні і вихідні поворотні втрати ***		> 16 дБ	
Рівень шуму		< 7 дБ	
Тестова точка на вході		- 20 дБ	
Тестова точка на виході		- 30 дБ	
Споживана потужність	електрична мережа	11ВА/ ~ 198-250В/50Гц	-
	дистанційне живлення	-	7ВА/~ 24-65В/50Гц
Струм дистанційного живлення		-	3А (макс.)
Робоча температура		- 20 ... + 50°С	
Габарити		176 х 132 х 78	
Вага в упаковці		1,3	