

Роз'єм Trilink F59C



Виробник:	Trilink
Вага (брутто):	0.583 кг
Застосування:	КТВ, супутник, ефірне ТБ, Відеоспостереження
Тип роз'єму:	F
Спосіб установки роз'єму:	Обжимний
Під кабель:	59-ї серії
Гарантія:	12 місяців

Опис

Роз'єм F59C Trilink призначений для монтажу методом обжиму на TV кабель [59-ї серії](#) (F5967, або аналогічний із зовнішнім діаметром близько 6мм). Змонтований роз'єм не підлягає демонтажу і повторному використанню.

Роз'єм має внутрішню тонкостінну гільзу, яка при монтажі входить під оплітку кабелю, і потім при обжимі оплітки щільно притискається до неї, створюючи надійний електричний контакт. Центральна жила кабелю проходить крізь роз'єм і утворює його центральний контакт.

Всі металеві частини роз'єму виготовлені з латуні з гальванічним нікелевим покриттям для забезпечення надійного електричного контакту і захисту від корозії.

Для монтажу роз'єму потрібен спеціальний обжимний інструмент - [ОБ 6/11](#) (цей інструмент застосовується також і для обжиму роз'ємів F6C і 11C).

Порядок монтажу:

1. Центральну жилу кабелю слід оголити на 6-7 мм
2. Зовнішню оболонку з оплітки кабелю зняти на 6-7 мм



3. (при обробці кабелю зручно користуватися спеціальним інструментом [НТ-332](#))
Оплітку кабелю потрібно загорнути на оболонку кабелю (див.рисунок)



4. Насадити роз'єм на кабель і обжати відповідним інструментом (розмір 0,322")



Характеристики

Тип різьби	3/8"-32UNEF (F-тип)
Довжина, мм	21
Розмір під ключ, мм	11
Розмір шестигранника обжимного інструменту	0,322" (8,2 мм)
Маса, г	5

