Оптичний приймач ARCOTEL GA8038(OR)-220V-SC

Знято з виробництва



Виробник:	Arcotel
Тип:	Приймач FTTB/FTTC
Опції приймача/вузла:	АРП
Гарантія:	12 місяців

Нові моделі



Оптичний FTTH приймач ARCOTEL GA8030 (OR)
Модифікації

- # Код Найменування
- 1047462GA8030(OR)-220V-SC
- 2050830GA8030(OR)-60V-SC

Дізнатись ціну та наявність
Виробник: Arcotel



Оптичний приймач ARCOTEL GA8039(OR)-220V
Код: 161334
Дізнатись ціну та наявність
Виробник: Arcotel


Опис

Даний оптичний приймач GA8038(OR) призначений для роботи в гібридних волоконно-коаксіальних кабельних мережах FTTH/FTTB і для перетворення оптичного АМ сигналу в радіосигнал ТВ діапазону і подальшого підсилення сигналу для його розподілу по коаксіальним мережам.

Основні особливості:

- Система АРР по вхідному оптичному сигналу з можливістю її відключення для досягнення максимального вихідного рівня;
- Індикатор вхідного оптичного рівня;
- Індикатор при включенні в мережу;
- Всі підсилювальні каскади реалізовані за схемою Push-Pull;
- Компактний металевий литий корпус з ребрами;
- Імпульсне джерело живлення;
- Захист по виходу від перенапруги.

Структурна схема:



Характеристики

Робоча довжина хвилі, нм	1100 - 1600
Діапазон роботи системи АРР, дБм	- 6 ... 0
Зворотні втрати по входу, дБ	> 45
Смуга частот, МГц	47 - 862
Нерівномірність АЧХ, дБ	± 0.75
Співвідношення сигнал/шум (- 6 дБм на вході, OMI=4%), дБ	≥48
Робочий вихідний рівень, підтримуваний АРР, дБмкВ	105
Максимальний вихідний рівень (CSO, CTB ≤-60 дБ, 42 кан. CENELEC), дБмкВ	≥105
Вихідний рівень по DIN 45004B (IMA3=-60 dB), дБмкВ	124
Плавне регулювання вихідного рівня, дБ	0 ... 18

Плавне регулювання нахилу АЧХ, дБ	0 ... 18
Зворотні втрати по виходу, дБ	≥14
Електроживлення, В/Гц/Вт	~220/50/7
Габарити, мм	190x96x52
Вага, кг	0.7