

Оптичний приймач TERRA OD005

Хіт



Виробник: [TERRA](#)

Вага (брутто): 0.34 кг

Тип: [Приймач FTTB/FTTC](#)

Опції приймача/вузла: [АРП](#)

Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

Компактні оптичні приймачі OD005P, з живленням 6 В і 220 В відповідно, для перетворення оптичного сигналу в РЧ сигнали наземного та кабельного ТБ (47-862 МГц).

Завдяки системі АРР забезпечується стабільність вихідного рівня РЧ сигналу 107 дБмкВ, в діапазоні входних оптичних рівнів від 0 до -6 дБм.

Переваги:

- Моделі як з традиційним живленням від мережі 220В, так і з дистанційним живленням по коаксіальному кабелю 6 В
- Компактні оптичні приймачі являють собою оптимальне співвідношення ціни-якості
- АРР прив'язане до оптичного входного рівня
- Три двоколірних світлодіоди, що відображають оптичний входний рівень з кроком 2 дБ
- Литий корпус
- Роз'єми:
 - DC IN для живлення оптичного приймача - типу F (тільки для OD005)
 - РЧ вихід і тест - типу F
 - Оптичний - SC/APC

Характеристики

Тип	OD005P
-----	--------

Довжина хвилі, нм	1100 - 1600
Оптичний рівень на вході, дБм	- 6 ... 0
Зворотні оптичні втрати, дБ	> 40
Спектральна щільність шумового струму, Па/√Гц	≤6.5
Частотний діапазон, МГц	47 - 862
Імпеданс, Ω	75
Коефіцієнт відбиття	≥14 дБ/40 МГц - 1.5 дБ/на октаву
Нерівномірність АЧХ, дБ	± 0.75
Вихідний рівень (контр. АРР, 4,9% ОМІ), дБмкВ	106
Вихідний рівень СТВ (42 кан.), дБмкВ	107
Вихідний рівень CSO (42 кан.), дБмкВ	107
Міжкаскадний атенюатор, дБ	0 - 15
Міжкаскадний коректор, дБ	0/4/8
Тестова точка, дБ	- 30 ± 0,7
Загальні	
Живлення	~230 В, 50/60 Гц, 7 Вт