

Коммутатор управляемый MikroTik CRS326-24G-2S+IN



Производитель: [MikroTik \(Микротик\)](#)

Вес: 1.15 кг

Гарантия: [12 месяцев](#)

Описание

Коммутатор управляемый MikroTik CRS326-24G-2S+IN, 2xSFP+cage, 24xGLAN, PoE in, CPU 800Mhz, 512MB RAM, RouterOS L5/SwOS

CRS326-24G-2S+IN - производственный (CPU 800МГц, RAM 512) 24-портовый Gigabit Ethernet L3 коммутатор с двумя портами SFP+ с возможностью выбора операционной системы RouterOS или SwOS.

Устройство работает под управлением чипа Marvell DX. При работе через SwOS, коммутатор также настраивается через веб-интерфейс, где доступен основной функционал управляемого коммутатора, плюс Вы можете управлять функцией port-to-port forwarding, применять MAC фильтры, управлять VLAN-ми, зеркалированием трафика, применять ограничение пропускной способности и корректировать некоторые поля MAC и заголовков IP.

SFP порт поддерживает 1,25 Гб SFP и 10 Гб SFP + модули.

В комплекте с коммутатором поставляется блок питания 24V 1.2A.

Резервирование питания можно осуществить путем подключения питания PassivePoE в первый порт, через дополнительный БП.

Коммутатор может использоваться для: доступа в интернет в сетях и офисах малого размера, организации доступа через PPPoE в малых сетях, организации сетей с подключением по технологии IPoE или L3 access, подключения удаленных офисов к центральному, управления трафиком (фильтрация и приоритезация).

Характеристики

Тип коммутатора:	Управляемый
1 Гбит/с LAN:	24
SFP+ порты:	2
Процессор:	98DX3236A1-BTD4C000
Количество ядер процессора:	1
Частота процессора, МГц:	800
Объем ОЗУ, МБ:	512
Объем ПЗУ, МБ:	16
Тип ПЗУ:	FLASH
Операционная система:	RouterOS / SwOS
Уровень лицензии RouterOS:	Level 5
Консольный порт:	RJ45
Разъем питания:	1
Входное напряжение:	8 - 30 В
Питание через Ethernet (PoE in):	Passive PoE
Входное напряжение (PoE in):	8 - 30 В
Макс. потребляемая мощность, Вт:	24
Материал корпуса:	Сталь
Рабочая температура:	от -40 до +60 °C
Габариты:	440 x 144 x 44 мм
Крепление в стойку 19 дюймов (rack-mount):	Нет
Вес, г.:	1890