

# Каскадируемые мультисвичи TERRA MS952

Снят с производства



Производитель: [TERRA](#)

Система: [9-ти кабельная](#)

Тип оборудования: [Коммутаторы](#)



Новые модели



[Каскадируемые мультисвичи TERRA MS951](#)

Модификации

- # Код Наименование
- 1171149MS951
- 2044127MS952

Производитель: TERRA

## Описание

## Достоинства:

- каскадируемая распределительная система сигналов 8-ми спутниковых поляризаций и наземного ТВ для поэтажной разводки или построения сети по схеме "звезда";
- возможность подачи питания на малошумящие конвертеры: как через оконечный мультисвич (MS952), так и от многоканального усилителя SA901;

- пассивный тракт наземного ТВ позволяет прием наземных программ без включения СТВ приемника;
- в зависимости от качества используемого кабеля, для межкаскадного соединения, возможно каскадирование до 5-и мультисвичей без использования компенсирующего усилителя;
- пригодные для использования обратного канала;
- высокая развязка между выходами;
- рекомендуемый источник питания - [PS182F](#)

## MS951

- проходной 9×4 мультисвич.

## MS952

- оконечный 9×4 мультисвич;
- возможность подачи питания вверх.

## Характеристики

| ТИП                                                 |                 | MS952                                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Частотный диапазон                                  | спутникового ТВ | 950 - 2400 МГц                              |
|                                                     | наземного ТВ    | 5 - 862 МГц                                 |
| Усиление на отвод                                   | спутникового ТВ | 3 дБ                                        |
|                                                     | наземного ТВ    | -19 дБ                                      |
| Максимальный выходной уровень IMD3=30дБ (EN50083-3) |                 | 93 дБмкВ                                    |
| Развязка по входам спутникового ТВ                  |                 | >30 дБ                                      |
| Развязка между выходами                             | спутникового ТВ | > 30 дБ                                     |
|                                                     | наземного ТВ    | > 30 дБ                                     |
| Усиление в магистрали                               | спутникового ТВ | -                                           |
|                                                     | наземного ТВ    | -                                           |
| Проходной ток                                       |                 |                                             |
| Проходной ток от внешнего 18Vисточника              | через V линии   | 14 V & 0.5 A макс.                          |
|                                                     | через H линии   | 18 V & 1 A макс.                            |
| Потребление тока от приемника                       |                 | <60 мА                                      |
| Управляющие сигналы                                 |                 | 14/18V, 0/22кГц, тон импульс или DISEqC 2.0 |
| Диапазон рабочих температур                         |                 | -20° ÷ +50°C                                |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Габариты         | 199 × 97 × 34 мм |
| Вес (в упаковке) | 0.37 кг          |