

Радиальные мультисвичи TERRA MR524, MR532



Производитель: [TERRA](#)

Система: [5-ти кабельная](#)

Тип оборудования: [Коммутаторы](#)

Гарантия: [12 месяцев](#)



Описание

Дополнительно TERRA MR524, MR532:

- Предназначены для распределительных сетей сигналов 4-ех спутниковых поляризаций и наземного ТВ до 32 абонентов по схеме “звезда”
- Дискретный регулятор усиления 16 позиций для наземного ТВ
- Встроенный источник для дистанционного питания
- Возможность питания предусилителей через вход наземного ТВ
- Литой корпус

MR524	MSR532
5x24 мультисвич	5x32 мультисвич

Характеристики

ТИП		MR524	MSR532
Число выходов		24	32
Диапазон частот	SAT IF	950-2400 MHz	
	Terr. TV	47-862 MHz	

Коэффициент усиления (фиксированная пре-коррекция АЧХ)	SAT IF	выходы 1-8	-3 ÷ 5 dB	
		выходы 9-16	-4 ÷ 3 dB	
		выходы 17-24	-5 ÷ 1 dB	
		выходы 25-32	-	-6 ÷ -1 dB
	Terr. TV регулир. 20 dB	выходы 1-8	-2 ÷ 3 dB	
		выходы 9-16	-4 ÷ 1 dB	
		выходы 17-24	-5 ÷ 0 dB	
		выходы 25-32	-	-6 ÷ -2 dB
Регулировка усиления Terr. TV			15 dB с шагом 1 dB	
Выходной уровень для SAT IF (IMD3=35 dB)*			96 dBμV	
Выходной уровень для Terr. (IMD3=60 dB)*	выходы 1-8	86 dBμV		
	выходы 9-16	84 dBμV		
	выходы 17-24	82 dBμV		
	выходы 25-32	-	80 dBμV	
Развязка по входам спутникового ТВ			> 30 dB	
Развязка между выходами	SAT IF	> 30 dB		
	Terr. TV	> 35 dB		
Подавление	Terr. TV/SAT	≥ 30 dB		
	SAT/Terr. TV	≥ 40 dB		
Напряжение питания через ВЧ входы			H/Lo, H/Hi - 17 V; V/Lo, V/Hi - 14 V; Terr. TV - 12 V	
Ток питания через ВЧ входы	+18V & +14V &+12V	< 0.65 A		
	+14V & +12V	< 0.5 A		
	+12V	≤100 mA		
Потребление тока от приемника			< 65 mA	
Управляющие сигналы			14/18 V, 0/22 kHz	
Потребляемая мощность**			230 V~ 50/60 Hz 3 W	
Диапазон рабочих температур			-20° ÷ +50°C	
Габариты/Вес (в упаковке)			293x135x52 mm/1.7 kg	333x135x52 mm/2.1 kg

* 2 равнозначные несущие

** без внешней нагрузки по ПТ; с максимальной нагрузкой 17 W