

Разъем Trilink F59C



Производитель:	Trilink
Вес:	0.583 кг
Применение:	КТВ, спутник, эфирное ТВ, Видеонаблюдение
Тип разъема:	F
Способ установки разъема:	Обжимной
Под кабель:	59-й серии
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Разъем F59C Trilink предназначен для монтажа методом обжатия на TV кабель [59-й серии](#) (F5967, или аналогичный с наружным диаметром около 6мм). Смонтированный разъем не подлежит демонтажу и повторному использованию.

Разъем имеет внутреннюю тонкостенную гильзу, которая при монтаже входит под оплетку кабеля, и затем при обжатии оплетка плотно прижимается к ней, создавая надежный электрический контакт. Центральная жила кабеля проходит сквозь разъем и образует центральный контакт разъема.

Все металлические части разъема изготовлены из латуни с гальваническим никелевым покрытием для обеспечения надежного электрического контакта и защиты от коррозии.

Для монтажа разъема требуется специальный обжимной инструмент - [ОБ 6/11](#) (этот инструмент применяется также и для обжатия разъемов F6C и 11C).

Порядок монтажа:

1. Центральную жилу кабеля следует оголить на 6-7 мм
2. Наружную оболочку с оплетки кабеля снять на 6-7 мм



3. (при разделке кабеля удобно пользоваться специальным инструментом [НТ-332](#))
Оплетку кабеля нужно завернуть на оболочку кабеля (см.рисунок)



4. Насадить разъем на кабель и обжать соответствующим инструментом (размер 0,322")



Характеристики

Тип резьбы	3/8"-32UNEF (F-тип)
Длина, мм	21
Размер под ключ, мм	11
Размер шестигранника обжимного инструмента	0,322" (8,2 мм)
Масса, г	5

