IP-телефон FoxGate VP520

Снят с производства



Производитель:	FoxGate
Вес:	1.1 кг
Тип оборудования:	IP-телефон
Гарантия:	12 месяцев

Новые модели



IP-телефон Fanvil X3S/X3SP/X3G
Модификации

- # Код Наименование
- 1158412Fanvil X3G
- 2158410Fanvil X3S
- 3158411Fanvil X3SP

Узнать цену и наличие
Производитель: Fanvil

Описание

Телефонные аппараты серии VP520 — это широкополосные абонентские устройства, работающее автономно без ПК. Передача голосовых сообщений осуществляется посредством системы передачи данных с низкой стоимостью и отличным качеством звука. Поддерживаются протоколы SIP и H.323, что обеспечивает совместимость с различными типами коммутаторов и IP АТС.

Особенности IP-телефона FoxGate VP520:

- Поддержка двух линий SIP и одной линии IAX2;
- Кодеки: G.711A/U Law, G.723 high/low, G.729, G.722;
- Эхо-компенсация: G.168, дополнительное акустическое эхоподавление(AEC),

максимальная продолжительность фильтрации в режиме гарнитуры может достигать 96 мс;
- VAD — обнаружение голосовой активности, CNG — генерация фонового шума;
- NAT: поддержка STUN;
- Полнодуплексная громкоговорящая связь;
- SIP: SIP 2.0 (RFC3261), поддержка SIP domain□SIP authentication□none□basic□ MD5)□ peer tpeer;
- SIP: одновременная поддержка 2 SIP линий. Возможно подключение к серверам SIP1 и SIP2 одновременно;
- DTMF: SIP info, DTMF Relay RFC2833;
- Управление вызовами:
    - перевод звонка;
    - переадресация;
    - удержание линии;
    - ожидание;
    - перехват вызова;
  - 3-х сторонняя конференция;
  - групповой вызов;
  - спикерфон;
  - автодозвон;
  - присоединение;
  - повтор вызова;
  - PTT режим push ttalk;
  - вызов одним нажатием;
  - парковка вызова;
  - гибкая карта набора;
  - «горячая линия»;
  - очистка отклоненных вызовов;
  - «черный список»;
  - функция «Не беспокоить»;
  - caller ID.
- Записная книжка на 500 записей. Поддержка стандарта VCard. История входящих, исходящих, пропущенных вызовов (до 100 записей для каждого раздела);
- Поддержка daylight saving time;
- Поддержка SIP Privacy;
- Поддержка IAX2;
- 9 мелодий звонков.

Сетевые параметры:

- Bridge и Router режимы;
- NAT и NAPT;
- PPPoE для xDSL;
- VLAN;
- Клиент STUN для прохождения NAT;
- DMZ;

- DNS;
- VPN (L2TP);
- DHCP клиент (WAN интерфейс);
- DHCP сервер (LAN интерфейс);
- Qos Diffserv;
- Сетевые утилиты: ping, trace route, telnet client.

Управление и обслуживание:

- Поддержка режима post, возможность обновления ПО в post режиме;
- Разделение прав доступа для управления;
- Boot Monitor;
- Возможность обновления ПО через Boot Monitor;
- Поддержка AutProvisioning (обновление ПО или конфигурационных файлов);
- Управление через Web-интерфейс либо telnet;
- Обновление файла прошивки и конфигурации через HTTP, FTP или TFTP;
- Поддержка syslog.

Характеристики

Адаптер питания (Вх./Вых. напряжение)		Вх. напряжение: ~ 100-240В Вых. напряжение: 5В 1А
Порты Ethernet	LAN	10/100Base-T RJ-45 для подключения PC
	WAN	10/100Base- T RJ-45 для подключение к сети
Потребляемая мощность		В режиме ожидания: 1.5 Вт В активном режиме: 1.8 Вт
LCD		74×28 точек
Диапазон рабочих температур		0□40 C
Допустимая влажность воздуха		10□65%
CPU		BCM 1190
SDRAM		16M
Flash		4M
Габаритные размеры (Д x Ш x В)		295×205×75мм
Масса		0.94 кг