

Точка доступу (зовнішня) MikroTik RBwAPR-2nD & R11e-LTE "wAP LTE kit"

Хіт

Виробник: [MikroTik \(Мікروتик\)](#)

Вага (брутто): 0.8 кг

Гарантія: [12 місяців](#)



Опис

WAP LTE являє собою невелику захищену від атмосферних впливів бездротову точку доступу з вбудованим стільниковим модемом, що підтримує підключення 2G, 3G і 4G (LTE). Підключіть до бездротової мережі 802.11b / g / n wpa і отримаєте доступ до мережі LTE зі свого телефону або будь-якого іншого бездротового пристрою. WAP LTE також має один 10/100 Ethernet-порт LAN для провідних пристроїв. Карти LTE підключаються до двох внутрішніх антен з роз'ємами u.FL, за бажанням ви можете відключити роз'єми і додати власну зовнішню антену LTE для більшого охоплення зони покриття. Пристрій може харчуватися декількома варіантами: через джек від блоку живлення, 9-30 В Passive PoE - через порт Ethernet, через автомобільний роз'єм (в комплекті). RBwAPR-2nD & R11e - LTE включає в себе модем LTE, який підтримує міжнародні смуги LTE 1,2,3,7,8,20,38 і 40.

Характеристики

Операційна система	RouterOS
Ліцензія (Router OS), lvl	4
Режим роботи	AP
Стандарт передачі даних	802.11b / g / n
Робочий діапазон частот, MHz	2400-2485
Ширина каналу, MHz	20/40
Порти 10/100 Mbit	1
Максимальна швидкість радіоканалу	300Mbps

Підтримка MIMO	2x2
Потужність передавача	до 22dBm (160 мВт)
Частота процесора	650MHz
Об'єм RAM	64MB
Тип антени	Всеспрямована
Посилення антени, dBi	4.5
Ширина діаграми спрямованості, °	360
Роз'єм для підключення антени	2x uFL
Поляризація антени	Лінійна
Живлення через Passive PoE (24V)	Так
Живлення через jack роз'єм	Так
Максимальна споживана потужність, W	8
Кількість в упаковці, шт	1
Комплектація	Точка доступу, блок живлення, інжектор, елементи кріплення
Матеріал корпусу	Стійкий до УФ пластик
Розміри без упаковки, мм	185 x 85 x 30
Робоча температура, ° C	від -40 до +60
Відносна вологість,%	від 10 до 90 (без конденсації)
Вага в упаковці, г	800