Trilink 5/8FT-11 A







Виробник:	Trilink
Вага (брутто):	0.022 кг
Застосування:	КТВ, супутник, ефірне ТБ
Тип роз'єму:	5/8
Спосіб установки роз'єму:	Збірній
Під кабель:	11-й серії
Гарантія:	12 місяців

Опис

Кабельний роз'єм 5/8М, з проходом центральної жили для підключення кабелю одинадцятої серії, різьблення 5/8", 2-х секційний, алюмінієвий сплав, гільза під оплетку.

Роз'єм Trilink 5/8FT-11 A призначений для монтажу на кабель 11-ї серії (F1160, F1190). Його використовують для підключення кабелю до обладнання з портами 5/8" - це магістральні та субмагістральні підсилювачі, розділювачі та відгалужувачі, а також оптичні приймачі з виходом під різьбу 5/8".

Даний роз'єм Trilink 5/8FT-11 A володіє такими перевагами, як простота монтажу, низька вартість, надійність з'єднання, розбірна конструкція. Простота конструкції обумовлена тим, що центральна жила кабелю проходить наскрізь через роз'єм.

Він складається з двох з'єднуваних на різьбу алюмінієвих секцій. Перша секція має зовнішню різьбу 5/8" і призначена для приєднання до обладнання. У неї запресована латунна нікельована

гільза, яка при монтажі заходить під оплетку кабелю. Під другою секцією розміщується пластикова обтискна втулка. Спеціальна конструкція цієї розрізної втулки з конусним елементом забезпечує щільне обтиснення кабелю при зчленуванні двох секцій роз'єму. Це щільне обтиснення гарантує надійний контакт обплетення кабелю з внутрішньою гільзою і фіксує оболонку кабелю, перешкоджаючи його висмикування при механічних впливах.

Як видно на фото, роз'єм Trilink 5/8FT-11 A має гумові прокладки з боку різьби 5/8", між секціями і з боку введення кабелю. Ці прокладки забезпечують захист з'єднання від проникнення вологи. Якщо роз'єм експлуатується під безпосереднім впливом атмосферних опадів або в умовах з можливим затопленням водою, то для кращого захисту рекомендується додатково використовувати термоусадочну трубку герметизуючу 30/8 з термоклейовим підшаром.

Характеристики

Тип різьби	5/8"-24UNEF
Довжина, мм	41
Розмір під ключ, мм	19