

Медіаконвертери FoxGate EC-B-0,1-1SM-1310/1550nm-20

Хіт

Виробник: [FoxGate](#)

Гарантія: [12 місяців](#)



Опис

Медіаконвертери FoxGate призначені для перетворення сигналу з стандарту 10BASE-T/100BASE-TX Fast Ethernet на кручений парі в сигнал стандарту 100BASE-FX Fast Ethernet по одномодовому оптоволокну.

Підтримуючи технологію WDM, медіаконвертери FoxGate дозволяють одночасно передавати і отримувати сигнали на довжинах хвиль 1310 нм і 1550 нм по одному оптичному волокну на відстань до 20 км.

Кожен медіаконвертор оснащений 1 портом RJ-45 для крученої пари і 1 портом для оптичного кабелю (SC-конектор) і може використовуватися, як окремий пристрій або встановлюватися в універсальне 14-слотове шасі для медіаконверторів — FoxGate EC-F14 і Step4net MC-F14.

У пристрої встановлений інтелектуальний чіпсет IP113C. Пристрої комплектуються зовнішнім блоком живлення 100-240 В, 50 Гц .

Модифікації конвєрторів:

EC-B-0,1-1SM-1310nm-20	Медіаконвертор, 10/100Mbps, для роботи по одному волокну 1310T/1550R, 20 км, зовнішній блок живлення + 5/220В
EC-B-0,1-1SM-1550nm-20	Медіаконвертор, 10/100Mbps, для роботи по одному волокну 1310T/1550R, 20 км, зовнішній блок живлення + 5/220В

На лицьовій панелі розташовані роз'єми та індикатори:

- Оптичний роз'єм типу SC/PC;
- Роз'єм RJ-45 для підключення до Ethernet 10/100BASE-TX пристроїв.

Крім того, на лицьовій панелі є світлодіодні індикатори, які інформують про наявність живлення, а також швидкості передачі і статуси мережевого і оптичного інтерфейсів.

На задній панелі знаходиться роз'єм підключення живлення.

Характеристики

Стандарти	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX/FX, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3E
Індикатори	FEF, FXL, PWR, TXL, SPD, FDX
Автовизначення для Ethernet	10/100 Мбит, Full/Half Duplex
Розміри	94×70×26 мм
Температура навколишнього середовища при роботі	0~70 °C
Температура навколишнього середовища при зберіганні	-40~85 °C
Вологість	від 10% до 90% без конденсату
Живлення	5В 1А, зовнішній адаптер живлення