

Мультисвічі з дистанційним живленням TERRA MV924L и MV932L



Виробник:	TERRA
Система:	9-ти кабельна
Тип обладнання:	Комутатори
Гарантія:	12 місяців

Опис

Мультисвічі TERRA MV924L і MV932L можуть використовуватися при побудові великих 9-ти кабельних розподільчих мереж колективного прийому супутникового ТБ. Мультисвічі не мають вбудованого блоку живлення, а живляться дистанційно по кабелях або від зовнішнього джерела. Підвищений коефіцієнт підсилення і високий вихідний рівень дозволяють підключати довгі абонентські лінії.

Переваги:

- Призначені для побудови великих розподільних мереж ПЧ СТБ
- Вбудований фільтр придушення LTE сигналів
- Підключення до 24 або 32 абонентів в залежності від моделі мультисвіча:
- MV924L - 9 входів / 24 виходів мультисвіч
- MV932L - 9 входів / 32 виходів мультисвіч
- Живлення здійснюється по H лініях магістралі
- Довжина абонентської лінії до 80 м
- Дискретні регулятори підсилення (4 позиції) для супутникового ТБ і окремий дискретний регулятор підсилення (16 позицій) для ефірного ТБ
- Прийом програм ефірного ТБ можливий без включення супутникового ресивера (підсилювач ефірного ТБ живиться від центрального джерела)
- Індикація наявності 18 В живлення
- Можливість подачі живлення від зовнішнього 18 В джерела (рекомендоване джерело живлення PS182F)
- Литий корпус

Характеристики

ТИП		MV924L	MV932L
Діапазон частот	супутникового ТБ	950-2400 МГц	
	ефірного ТБ	47-790 МГц	
Коефіцієнт підсилення (фіксована пре-корекція АЧХ)	супутникового ТБ	Виходи 1-8	7...12 дБ
		Виходи 9-16	6...10 дБ
		Виходи 17-24	5...8 дБ
		Виходи 25-32	- 4...6 дБ
	ефірного ТБ (активн.)	Виходи 1-8	4...9 дБ
		Виходи 9-16	3...7 дБ
		Виходи 17-24	2...5 дБ
		Виходи 25-32	- 1...3 дБ
Регулювання підсилення	супутникового ТБ	12 дБ з кроком 4 дБ	
	ефірного ТБ	15 дБ з кроком 1 дБ	
Вихідний рівень сигналу супутникового ТБ (IMD3=35 дБ)*		93 дБмкВ	
Вихідний рівень для ефірного ТБ (IMD3=60 дБ)*	Виходи 1-8	88 дБмкВ	
	Виходи 9-16	86 дБмкВ	
	Виходи 17-24	84 дБмкВ	
	Виходи 25-32	-	82 дБмкВ
Розв'язка по входах супутникового ТБ		≥ 30 дБ	
Розв'язка між виходами		≥ 30 дБ	
Споживання току від приймача		< 60 мА	
Споживання току по входах Н поляризації або від зовнішнього джерела живлення		≤160 мА (18 В)	
Максимальний прохідний ток через роз'єм AUX 18V		1А	
Сигнали управління		14 В/18В, 0/22 кГц, DiSEqC 1.0, DiSEqC 2.0	
Діапазон робочих температур		-20°...+ 50°С	
Габарити/Маса (в упаковці)		227x135x52 мм/1,5 кг	267x135x52 мм/1,9 кг