
Радіальні мультісвічи TERRA MR508, MR512, MR516



Виробник:	TERRA
Система:	5-ти кабельна
Тип обладнання:	Комутатори
Гарантія:	12 місяців


Опис

Переваги TERRA MR508, MR512, MR516:

- Призначені для розподільчих мереж сигналів 4-ох супутникових поляризацій і наземного ТБ до 16 абонентів по схемі "зірка"
- Дискретний регулятор посилення 16 позицій для наземного ТБ
- Вбудований джерело для дистанційного живлення
- Можливість харчування предусилителей через вхід наземного ТБ
- литий корпус

MR508	MSR512	MR516
5x8 мультисвіч	5x12 мультисвіч	5x16 мультисвіч

Підключення мультисвіча MR516:



Характеристики

Тип			MR508	MR512	MR516
Число виходів			8	12	16
Діапазон частот	SAT IF		950 - 2400 MHz		
	Terr.TV		47 - 862 MHz		
Коефіцієнт посилення (фіксована пре-корекція АЧХ)	SAT IF	виходи 1-4	0 ÷ 8 dB		
		виходи 5-8	-1 ÷ 6 dB		
		виходи 9-12	-	-2 ÷ 3 dB	
		виходи 13-16	-		-3 ÷ -1 dB
	Terr. TV	виходи 1-4	-1 ÷ 5 dB		
		виходи 5-8	-2 ÷ 3 dB		
		виходи 9-12	-	-3 ÷ 1 dB	
		виходи 13-16	-		-4 ÷ -1 dB
Регулювання посилення Terr. TV			15 dB с шагом 1 dB		
Вихідний рівень для SAT IF (IMD3 = 35 dB)			93 dBµV		
Вихідний рівень для Terr. TV (IMD3 = 60 dB) *	виходи 1-4		88 dBµV	88 dBµV	88 dBµV
	виходи 5-8		86 dBµV	86 dBµV	86 dBµV
	виходи 9-12		-	84 dBµV	84 dBµV
	виходи 13-16		-	-	82 dBµV
Розв'язка по входах супутникового ТБ			>30 dB		

Розв'язка між виходами	SAT IF	>30 dB		
	Terr.TV	>35 dB		
Придушення	Terr. TV/SAT	≥ 30 dB		
	SAT/Terr. TV	≥ 40 dB		
Напруга живлення через РЧ входи		H/Lo, H/Hi - 18V; V/Lo, V/Hi - 14V; Terr. TV - 12V		
Струм живлення через РЧ входи	+18V & +14V &+12V	< 0.7 A		
	+14V ÷ +12V	< 0.5 A		
	+12V	≤100 mA		
Споживання струму від приймача		< 65 mA		
Керуючі сигнали		14/18 V, 0/22 kHz		
Споживана потужність**		230 V~ 50/60 Hz 2 W		
Діапазон робочих температур		-20 °C ÷ +50 °C		
Габарити / вага (в упаковці)		253x135x52 mm/0.8 kg	293x135x52 mm/0.9 kg	333x135x52 mm/1.1 kg

* 2 рівнозначні несучі
** без зовнішнього навантаження по ПТ; з максимальним навантаженням 17 W