

SatFinder Openbox SF-15

Знято з виробництва

Виробник: [Openbox](#)

Вид сигналу ТБ: [DVB-C](#)



Опис

Компактний прилад SatFinder Openbox SF-15 для налаштування супутникових антен. Прилад з LCD дисплеєм і аналізатором спектра. Має додаткову шкалу з світлодіодів (LED) зеленого світіння, яка дублює показання якості сигналу з LCD дисплея. Ця можливість буде дуже корисна при яскравому сонці, коли читання даних з LED-дисплея ускладнено.

Внутрішнє меню надзвичайно просте і зрозуміле навіть для людини, яка взяла прилад в руки перший раз. Підтримка всіх необхідних протоколів DISEqC і наявність аналізатора спектра сигналу дозволять виконати всі необхідні дії швидко і легко.

Вбудований акумулятор забезпечує до 4:00 безперервної роботи і довго зберігає заряд у вимкненому стані.

Основні особливості Openbox SF-15:

- Легка вага і портативність.
- Надійний корпус з анодованого алюмінію.
- Зручний чохол для захисту і зручності роботи.
- Вимірювання рівня і якості цифрового сигналу.
- Вбудований аналізатор спектра.
- Ємний літій-іонний акумулятор.
- Можливість додавання/видалення супутників безпосередньо в самому приладі.

- Підтримка протоколів DISEqC 1.0, 1.1.
- Сліпий пошук каналів з регулюванням кроку 4 і 8 МГц.
- Мережевий пошук каналів.
- Індикатор заряду/розряду акумулятора.
- Вихід Відео/Звуку для підключення до інших пристроїв.

Характеристики

- Кольоровий РК-дисплей 3,5".
- Діапазон частот - 950 МГц-2 150 МГц.
- Рівень сигналу -65 дБм ~ -25 дБм.
- Живлення LNB - 13/18 В, макс 500 мА.
- Перемикач LNB - 22 кГц.
- DiSEqC - 1.0/1.1.
- AV вхід/вихід.
- Відеодекодер - MPEG2.
- Роздільча здатність - 720 x 576, 720 x 480.
- Формат відео - NTSC, PAL.
- Аудіо - MPEG 1 & 2.
- Тип аудіо - Моно.
- Послідовний порт - USB < - > D-sub.
- Акумулятор - 2350 мА*г.
- Габарити - 100 x 140 x 35 мм.
- Вага 0,45 кг

Комплектація

- Openbox SF-15 - автономний супутниковий прилад для настройки антен.
- Чохол для SF-15.
- Зарядний пристрій 220В.
- Перехідник для заряджання від прикурювача автомобіля 12В.
- AV-кабель (3,5 Jack < - > RCA).
- Кабель RS232 для зміни ПЗ.
- Компас.
- Інструкція користувача російською мовою.