

Бездротовий маршрутизатор TP-Link Archer C50



Виробник:	TP-Link
Вага (брутто):	0.67 кг
Стандарт бездротового зв'язку:	802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11ac
Частотний діапазон Wi-Fi:	2.4 ГГц , 5 ГГц
Швидкість Wi-Fi з'єднання:	До 1167 Мбит/с
Швидкість LAN портів:	100 Мбит/с
Кількість LAN портів:	4
Конструкція антен:	Незнімні
Наявність USB порту:	Є
Кількість SFP\SFP + портів:	Немає
Наявність PoE:	Немає
Гарантія:	24 місяці

Опис

Archer C50 від TP-LINK підтримує нове покоління стандарту бездротового зв'язку - 802.11ac, швидкість якого в 3 рази більше, ніж в бездротових пристроїв серії N і забезпечує комбіновану бездротову передачу даних на швидкості до 1.2 Гбіт/с. Завдяки швидкості бездротової передачі даних в 300 Мбіт/с на частоті 2.4 ГГц і 867 Мбіт/с на прозорій частоті 5ГГц, Archer C50 - відмінний вибір для безперервного перегляду HD-відео, онлайн ігор та інших завдань, що вимагають інтенсивної пропускної здатності.

Пропускна здатність дводіапазонного з'єднання до 1.2 Гбіт/ с для роботи і розваг

Archer C50 працює в двох частотних діапазонах: 2.4 ГГц і 5 ГГц, забезпечуючи чудову якість бездротової мережі. Одночасна підтримка двох діапазонів дозволяє гнучкого обрати між двома

розподіленими мережами з великою пропускнуою здатністю, відповідно до Ваших потреб. Прості завдання, такі як відправка електронної пошти або перегляд веб-сторінок, можуть оброблятися на частоті 2.4 ГГц, у той час, як завдання, що вимагають інтенсивної пропускнуої здатності, такі як онлайн ігри або перегляд потокового HD-відео, можуть оброблятися на частоті 5 ГГц одночасно.

4 зовнішніх антени для оптимальної зони покриття

З чотирма зовнішніми антенами, в поєднанні з високоякісними технологіями їх виробництва, Ви можете підтримувати високі швидкості з'єднання на великих відстанях. Це забезпечить Вам оптимальну зону покриття бездротової мережі і надійність з'єднання в будь-якій точці вашого будинку або офісу.

Особливості:

- Підтримка новітнього стандарту бездротового зв'язку 802.11ac
- Загальний обсяг пропускнуої здатності до 1,2 Гбіт/с: до 867 Мбіт/с на 5 ГГц і до 300 Мбіт/с на 2,4 ГГц
- 4 двохдіапазонні антени забезпечують стабільне бездротове підключення і оптимальне покриття
- Просте управління мережею з TP-LINK Tether

Характеристики

Апаратне забезпечення	
Інтерфейс	4 порти LAN 10/100 Мбіт/с 1 порт WAN 10/100 Мбіт/с 1 порт USB 2.0(виключно для V.1 та V.2)
Кнопки	Кнопка WPS/Reset Кнопка включення/виключення бездротового мовлення Кнопка включення/виключення живлення
Антенa	4 зовнішні дводіапазонні антени
Зовнішнє джерело живлення	12В/1.5А
Розмір (Ш x Д x В)	82.95 x 123.5 x 32.1 мм
Тип антени	4 Зовнішні антени
Параметри бездротового зв'язку	
Стандарти бездротового зв'язку	IEEE 802.11ac/n/a 5 ГГц IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц
Частота	2,4 ГГц та 5 ГГц
Рівень сигналу	5 ГГц: До 867 Мбіт/с 2,4 ГГц: До 300 Мбіт/с

Параметри бездротового зв'язку	
Чутливість прийому	5 ГГц: 11a 54 Мбіт/с: -76 дБм 11ac HT20: -70 дБм 11ac HT40: -65 дБм 11ac HT80: -61 дБм 2,4 ГГц: 11g 54 Мбіт/с: -76 дБм 11n HT20: -74 дБм 11n HT40: -71 дБм
EIRP (Потужність бездротового сигналу)	<20 дБм або <100 мВт
Функції бездротової мережі	Включення/виключення бездротового мовлення, міст WDS, WMM, статистика бездротового підключення
Захист бездротової мережі	64/128-бітний WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Можливості програмного забезпечення	
QoS (приорітезація трафіку)	WMM, контроль пропускної здатності
Тип WAN	Динамічний IP/статичний IP/PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)/ BigPond
Керування налаштуваннями	Контроль доступу Локальне управління Віддалене управління
DHCP	Сервер, клієнт, список клієнтів DHCP, резервування адрес
Перенаправлення портів	Віртуальний сервер, Port Triggering, UPnP, DMZ
Динамічний DNS	DynDns, Comexe, NO-IP
VPN Pass-Through	PPTP, L2TP, IPSec
Контроль доступу	Батьківський контроль, контроль локального управління, список вузлів, доступ за розкладом, управління правилами
Міжмережевий екран	Захист від DoS-атак, міжмережевий екран SPI, фільтрація за IP-адресою/MAC-адресою, доменному імені, прив'язка по IP- і MAC-адресу
Протоколи	Підтримка IPv4 і IPv6
USB Sharing	Підтримка Samba (пристрій зберігання даних)/FTP-сервера/медіа-сервера/принт-сервера
Гостьова Мережа	Одна 2,4 ГГц гостьова мережа Одна 5 ГГц гостьова мережа
Інші	
Сертифікат	CE, FCC, RoHS
Упаковка містить	Archer C50 Адаптер живлення Кабель Ethernet Посібник по швидкому налаштуванню
Системні вимоги	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista [™] або Windows 7, Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX або Linux

Інші	
Довкілля	Робоча температура: 0 °С - 40 °С Температура зберігання: -40 °С - 70 °С Відносна вологість повітря при експлуатації: 10% - 90%, без утворення конденсату Відносна вологість повітря при зберіганні: 5% - 90%, без утворення конденсату