

Оптическая розетка Crosver FOR-02

Хит



Производитель:	Crosver
Вес:	0.059 кг
Тип:	Оптическая розетка
Материал бокса:	Пластиковый
Количество абонентских выводов:	2
Максимальное количество сварок:	2
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Оптическая розетка, как правило, устанавливается непосредственно в помещении у абонента, поблизости от активного оборудования. Исходя из этого, корпус розетки Crosver FOR-02 имеет приятный внешний вид, изготовлен из глянцевого пластика белого цвета.

Розетка представляет собой точку подключения линейного кабеля к стационарному (абонентскому) патчкорду. Данное подключение возможно выполнить как непосредственно сваркой, так и оконцевать линейный кабель оптическим адаптером типа SC (LC/Duplex). Конструкция розетки Crosver FOR-02 обеспечивает размещение до 2х сварных соединений (гильз) и установку 2х адаптеров SC в специальные держатели. Крышка розетки обеспечивает доступ внутрь корпуса, закрывается на защелки, надежно защищает сварные соединения и запас ОВ.

В розетку FOR-02 возможно завести линейный кабель диаметром до 6мм. Специальные зажимы для круглого кабеля или кабеля типа FTTH из комплекта, позволят надежно закрепить кабель на вводах. Розетка предназначена для размещения на стене и комплектуется соответствующим креплением.

Характеристики

Количество вводов кабеля	1
Максимальный диаметр кабеля, мм	6
Тип кабеля	Ø3 мм (патчкордовый) 2×3 мм (FTTH) до Ø 6мм (кабель круглого сечения)
Количество устанавливаемых адаптеров	обычно 1 максимум 2 (при заведении кабеля через заднюю крышку)
Максимальное количество сварок	2
Габаритные размеры, мм	86×86×22
Масса, г	60

Комплектация

№	Наименование	Количество
1	Оптическая розетка Crosver FOR-02	1 шт.
2	Металлический прижим для кабеля круглого сечения	1 шт.
3	Винт М4 с гайкой для установки кабельного прижима	1 шт.
4	Пластиковая вставка-фиксатор кабеля 2х3 FTTH	1 шт.
5	Металлическая скоба-фиксатор кабеля 2х3 FTTH	2 шт.
6	Саморез с дюбелем для крепления к стене	2 шт.