

Муфта оптическая Crosver FOSC-SPL039/24-1-12



Производитель:	Crosver
Вес:	1.033 кг
Тип:	Тупиковая
Макс. кол-во сварок:	48-96
Способ герметизации:	Термоусаживаемые трубки
Овальные вводы:	Да
Кол-во круглых вводов/выводов:	3
Возможность установки адаптеров:	Нет
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Муфта оптическая малогабаритная Crosver FOSC-SPL039-24-1-12, сварочная, для оптического кабеля, повышенной ударопрочности, тупикового типа. Предназначена для сращивания и разветвления оптического кабеля при воздушной, настенной и подземной инсталляции. Допускает установку от 1 до 4 кассет типа S039 номинальной емкостью 12 и максимальной 24 сварок. Кассеты имеют петли и защелки, благодаря которым могут сцепляться друг с другом и открываться как книга.

Муфта позволяет осуществлять ввод до 4 кабелей, герметизация вводов кабеля осуществляется термоусадкой. При воздушной установке муфты на опору используйте бандажную ленту шириной 20 мм. Производителем предусмотрено два варианта крепления муфты. Первый – через отверстия которые расположены под выступающими ребрами жесткости на внутренней стороне колпака муфты. Второй – через отверстия на противоположной (внешней) стороне

колпака муфты. Также муфта может крепиться на стенах или опорах с помощью кронштейна из оцинкованной стали (в комплект не входит), устанавливаемого в основание муфты. При необходимости создания избыточного давления в муфте, она может быть дополнительно укомплектована ниппелем. Для его установки предусмотрено специальное место в верхней части колпака.



Характеристики

Количество портов ввода кабеля и его макс. диаметр	3×16, 1×20 (2×15, либо большее количество более тонких кабелей)
Макс. количество сплайс-кассет в муфте и тип кассеты	4 x S039
Максимальное количество сварок в муфте	48 / 96 (гильзы в два слоя)

Габаритные размеры, мм	300×180×130
Масса, кг	1,0

Комплектация

№	Наименование	Количество
1	Муфта в сборе Crosver FOSC-SPL039-24-1-12	1 шт.
2	Кронштейн из оцинкованной стали*	1 шт.
3	Сплайс кассета с прозрачной крышкой S039	1 шт.
4	Защитная термоусаживаемая гильза 45 мм	12 шт.
5	Пластиковые вставки для фиксации кабеля	10 шт.
6	Нейлоновые стяжки	6 шт.
7	Силикагель	1 шт.
8	Маркировочная этикетка	1 шт.
9	Инструкция по монтажу	по QR-коду

* - не входит в базовую комплектацию, заказывается отдельно