

Муфта оптическая Crosver FOSSC-D

Снят с производства



Производитель: [Crosver](#)

Тип: [Проходная](#)

Макс. кол-во сварок: [Более 96](#)

Способ герметизации: [Герметизирующая лента](#)

Овальные вводы: [Нет](#)

Кол-во круглых вводов/выводов: [6 и более](#)

Возможность установки адаптеров: [Нет](#)

Новые модели



[Муфта оптическая Crosver FOSSC-A](#)

Код: 047180

Узнать цену и наличие

Производитель: Crosver



[Муфта оптическая малогабаритная Step4Net FOSSC-PG-48S](#)

Код: 168441

Производитель: Step4Net

Описание

Муфта Crosver FOSC-D проходного типа. Предназначена для сращивания и разветвления оптического кабеля при воздушной и подземной инсталляции. Сплайс-кассеты и элементы фиксации оптического кабеля размещаются в корпусе из высокопрочного пластика. Герметичное соединение половинок корпуса обеспечивается резиновой прокладкой. Для равномерного обжатия по всей длине муфты предусмотрены четыре специальные клиновидные стягивающие механизма.

Для повышения надежности герметизации муфты в местах ввода кабеля применяется специальная герметизирующая лента. Состав материала этой ленты подобран таким образом, чтобы компенсировать механические напряжения возникающие при эксплуатации в диапазоне температур от -40°C до $+60^{\circ}\text{C}$. Все металлические компоненты муфты изготовлены из коррозионно стойких материалов.



Герметизирующая прокладка для муфты Crosver FOSC-D



Клиновидный стягивающий механизм

Характеристики

Количество портов ввода кабеля и его макс. диаметр	4 × Ø20 мм, 4 × Ø16 мм, 8 × Ø14 мм
Макс. количество сплайс кассет в муфте и тип кассеты	8 × S005
Максимальное количество сварок в муфте	192 / 384 (гильзы в два слоя)
Габаритные размеры, мм	560 × 280 × 180

Комплектация

№	Наименование	Количество
1	Муфта в сборе	1 шт.
2	Герметизирующая лента, изоляционная лента	1 шт.
3	Специальные ключи	3 шт.
4	Сплайс кассета с крышкой S005	2 шт.
5	Защитная термоусаживаемая гильза 60 мм	48 шт.
6	Наждачная бумага, проволока, нейлоновые стяжки, маркировочная этикетка, этикетка-шаблон для разделки кабеля, инструкция по монтажу	1 шт.