

# Разъем Trilink F11T (twist)

Хит



Производитель:	<a href="#">Trilink</a>
Вес:	0.011 кг
Применение:	<a href="#">КТВ, спутник, эфирное ТВ</a>
Тип разъема:	<a href="#">F</a>
Способ установки разъема:	<a href="#">Накрутной</a>
Гарантия:	<a href="#">12 месяцев</a>

## Описание

Разъем Trilink F11T предназначен для монтажа на [коаксиальный кабель 11-й серии](#) (F1160, F1190). Он отличается простотой в установке и не требует никаких специальных инструментов при этом. Простая конструкция определяет малую стоимость данного разъема. В то же время при правильной инсталляции этот разъем обеспечивает надежное и качественное соединение. Основное место применения разъема F11T - распределительные участки сети кабельного ТВ на уровне стояков, междуподъездных перемычек. Из-за слабой защищенности этого разъема от проникновения воды, его не стоит использовать на открытом воздухе без дополнительной защиты.

Диаметр центральной жилы коаксиального кабеля 11-й серии слишком большой для непосредственного сочленения с гнездовой частью F коннектора. Поэтому в разьеме Trilink F11T предусмотрен дополнительный центральный штырь. Для обеспечения надежного электрического контакта с центральным проводником кабеля этот штырь имеет цанговый хвостовик, который плотно охватывает жилу кабеля. Он размещается в диэлектрической втулке, которая предохраняет его от смещения при механических воздействиях.

Наружная поверхность кабельной части разъема имеет рифление по всей поверхности, благодаря чему разъем легко удерживается рукой при накручивании на кабель. Для защиты от коррозии и обеспечения надежного электрического контакта все металлические части разъема имеют никелевое гальваническое покрытие.

## Характеристики

Тип резьбы	3/8"-32UNEF (F-тип)
Длина, мм	29.5
Размер под ключ, мм	12
Внутренний диаметр кабельной части, мм	9.8