

Широкополосные домовые усилители ARCOTEL HA830-220V, HA830-60V

Хит



Производитель: [Arcotel](#)

Тип усилителей: [домовые](#)

Гарантия: [12 месяцев](#)

Описание

Широкополосные домовые усилители ARCOTEL HA830-220V, HA830-60V предназначены для усиления телевизионных сигналов и использования в домашней распределительной сети.

Преимущества:

- Двухтактный (Push-Pull) широкополосный усилитель
- Встроенные плавные регуляторы усиления и наклона АЧХ
- Металлический корпус с оребрением для лучшего охлаждения
- Тестовая точка на выходе –20dB
- Импульсный источник питания с высоким КПД
- Сетевой шнур с проводником заземления

Характеристики

Обозначение		HA830-220V	HA830-60V
Диапазон частот	МГц	45~862	
Коэффициент усиления	дБ	30	
Максимальный выходной уровень (DIN45004B)	дБмкВ	117	
Рабочий входной уровень*	дБмкВ	70	
Рабочий выходной уровень*	дБмкВ	100	
Плавная регулировка усиления	дБ	0...15	
Плавная регулировка наклона	дБ	0...18	

Неравномерность АЧХ	дБ	±1	
Коэффициент шума	дБ	≤10	
Возвратные потери	дБ	≥12	
С/СТВ (84 PAL-D, вых. 100 дБмкВ)	дБ	≥60	
С/CSO (84PAL-D, вых. 100 дБмкВ)	дБ	≥60	
Напряжение питания	В	165-250 В, 50 Гц	30-60 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	Вт	8	
Размеры	мм	178(L) x 100 (W) x55(H)	

*примечание: рекомендуемый рабочий уровень при многоканальном сигнале (84 канала PAL-D)

}