

Точка доступа (mini) Ubiquiti Instaler (U-Installer)



Виробник: [Ubiquiti](#)

Вага (брутто): 0.373 кг

Гарантія: [12 місяців](#)



Опис

U-Installer - унікальний пристрій для управління обладнанням airMAX і airMAX AC від Ubiquiti Networks за допомогою Wi-Fi 2.4 ГГц - за допомогою смартфонів, планшетів, ноутбуків і інших пристроїв, що не мають Ethernet-портів. Пристрій оснащений LAN-портом 10/100 Мбіт (Fast Ethernet), що забезпечує живлення підключеного пристрою за допомогою PoE стандарту Passive PoE 24 В. Вбудована акумуляторна батарея 1000 ма / год може забезпечити до 1 години автономної роботи пристрою (LED-індикатори дозволяють контролювати кількість заряду батареї), а роз'єм живлення USB Type-C може використовуватися для швидкої зарядки. Пристрій оснащений міцним корпусом з гумовим покриттям і зручним кріпленням-затискачем для ремня або кишені, що забезпечує додаткову зручність при роботі.

Управління та налаштування здійснюється за допомогою програми «UMobile». Додаток безкоштовно і доступно в магазинах App Store і Google Play.

Характеристики

10/100 Мбіт / с LAN (Fast Ethernet):	1
Частотний діапазон:	2400-2483,5 МГц
Стандарти бездротового зв'язку (2,4 ГГц):	802.11b / g / n
Архітектура процесора:	MIPS
Процесор:	Atheros
Частота процесора, МГц:	560
Обсяг ОЗУ, МБ:	64

Тип ОЗУ:	DDR2
Операційна система:	airOS
Блок живлення:	5 В, 3 А
Роз'єм живлення:	1
Вхідна напруга:	4.95-5.05 В
Макс. споживана потужність, Вт:	15
Захист від ЕСР / ЕМІ:	24 кВ
Кількість портів PoE out:	1
Тип PoE out:	Passive PoE
Напруга (PoE out):	24 В
Макс. сумарна потужність PoE out (PoE-бюджет):	12 Вт
Призначення:	Портативний
Робоча температура:	від 0 до +35 ° С
Допустима вологість:	від 5 до 95% (без конденсації)
Габарити:	93 x 57 x 38.2 мм
Вага, г:	336