

Квартирний підсилювач Bi-Zone BI 200

Хіт



Виробник: [Bi-Zone](#)

Вага (брутто): 0.4 кг

Тип підсилювачів: [квартирної розводки](#)

Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

Призначення:

Призначений для компенсації втрат телевізійного сигналу при розподілі його на декілька телевізорів в межах квартири, невеликого будинку. Активна частина підсилювача побудована на сучасних малошумних елементах, тому він також може застосовуватися в якості антенного підсилювача одного або декількох каналів. Виправдане застосування його для посилення сигналів модуляторів систем відеоспостереження, вбудованих модуляторів супутникових приймачів або відеомагнітофонів.

Переваги:

- Зручний пластиковий корпус;
- Вбудований блок живлення 220В;
- Додатковий вихід -12 дБ;
- Світлодіодний індикатор живлення;
- Регулювання посилення;
- Сполучні конектори типу F.

Характеристики

Найменування параметра	Значення	Од.вим.
Діапазон робочих частот	45~862	MHz

Нерівномірність АЧХ	± 1.5	dB
Номинальний коефіцієнт посилення	20	dB
Діапазон регулювання посилення	0 ... -10 *	dB
Максимальний вихідний рівень	108	dB μ V
Номинальний рівень вхідного сигналу	67~80	dB μ V
Рекомендований рівень вихідного сигналу	80 ~ 100 **	dB μ V
Ослаблення на додатковому виході	- 12	dB
Імпеданс	75	Ω
Напруга живлення	$\sim 220 \pm 15\%$	V
Споживана потужність	5	VA
Габаритні розміри	155 × 95 × 45	mm

* - На нижніх частотах регулятор забезпечує ослаблення більше, ніж на верхніх, що компенсує нерівномірність втрат в кабелі на різних частотах.

** - Залежно від кількості каналів.